

# FRAMA Fx Series 9

## TECHNISCHE DATEN



Empfohlener Einsatzbereich  
Bis zu 1.000 Frankierungen / Tag



<b>Frankiergeschwindigkeit</b>	ca. 150 Briefe pro Minute
<b>Frankiergeschwindigkeit mit dyn. Waage</b>	ca. 95 Briefe pro Minute
<b>Max. Briefdurchlassstärke</b>	16 mm
<b>Display</b>	Farbiges Touchscreen-Bediendisplay
<b>Gebühren-/Portoassistent</b>	Ja
<b>Memorytasten (Tastenkürzel für Gebühren)</b>	10
<b>Smart Start (automischer Startvorgang)</b>	Ja
<b>Werbeaufdrucke</b>	9
<b>Textklischees zum Selbstschreiben</b>	10
<b>Druck von 2 Werbeklischees nebeneinander</b>	Ja
<b>Mitdrucken von Briefzusatzleistungen</b>	1-D Barcode, 2-D Matrixcode, 2. EKP-Nummer, Premiumadress
<b>Drucktechnologie</b>	Inkjet 300 dpi
<b>Passwortschutz</b>	Ja
<b>Eingangsstempel</b>	Ja
<b>Automatische Datumseinstellung</b>	Ja
<b>Automatische Warnung Tintenfüllstand</b>	Ja
<b>Etikettenspender</b>	Ja, automatisch
<b>Kostenstellen</b>	70, erweiterbar auf 200 bzw. 500
<b>Kostenstellen-Report</b>	Ja, ausdruckbar
<b>Zuordnung Werbeklischee nach Kostenstelle oder Versandart</b>	Ja
<b>Wiegeplattform</b>	Optional externe Waage 5 kg, 10 kg oder 35 kg, dyn. Waage bis 1 kg
<b>Zuführung</b>	Vollautomatisch Mischpostzuführung
<b>Briefauffangschale</b>	Ja
<b>Verbindung</b>	Highspeed-LAN-Verbindung
<b>Länge x Höhe x Tiefe</b>	1.219 x 330 x 457 mm, mit dyn. Waage 1.657 x 330 x 457 mm
<b>Stromversorgung</b>	230V